

Pequeño Manual Básico para 50 MHs.

1. ¿Como se opera en 6mts en la parte de DX en USB y CW?

Generalmente entre 50.100 y 50150, como norma se utiliza en banda lateral superior (USB).

50110 es la frecuencia de llamada internacional en USB/CW.

Es buena costumbre llamar y decir que sintonizas mas arriba o mas abajo o cuando te responden, te corres 5 arriba o abajo dependiendo si esta ocupada dicha frecuencia o no. (UP/DWN en CW). Se recomienda hacer escucha también en estas frecuencias.

2. ¿Como se llama CQ?, de que manera: corto, largo, repetidamente.... ¿Como es?

Se llama corto, breve y reiteradamente. No mas de 2 o 3 veces y se hace sintonía.

CQ 6 METROS DE XXXX o CQ CQ DE XXXX

Si responden se invita al colega a desplazarse o hacer QSY +/- 5 o 10 Khz. O lo que sea necesario y se encuentre una QRG libre.

3. ¿Que se puede intercambiar?

CALL + Reporte de Señal + GRID LOCATOR

Algunos pasaran los 6 dígitos del GRID como por ejemplo: GF05RJ y otros colegas solo los 4 primeros, ejemplo: GG66.

Recomendaciones:

1. Se debe estar atento a como está la propagación, no se debe abusar con cambios largos, ya que son completamente inapropiados.

2. El correspondiente puede desaparecer como por arte de magia - así es 6mts- Si las CONDX son estables, en el siguiente cambio se puede informar: equipo, antena y potencia con la que estamos transmitiendo

3. De continuar estable, todo lo que uno imagina, pero esto en condiciones de baja actividad solar y/o pocas estaciones.

Cuando la banda esta poblada de estaciones se debe hacer QSY hacia abajo o arriba o llamar directamente mas arriba o debajo de 50110, intercambiando los datos básicos del QSO: CALL + RST + GRID

Sobre el GRID: Algunas estaciones pasan el GRID completo de 6 dígitos para demostrar en forma más precisa su ubicación dentro de la cuadrícula, pero se entiende que al pasar los 4 primeros dígitos ya se identifica la cuadrícula, que en definitiva es lo que persigue comunicar.

4. Postee lo que escucha en el/los cluster. Uno nunca sabe quien puede estar del otro lado esperando que alguien avise que la banda se abrió. Sea solidario y comparta la información.

5. No intercambie los datos postales. De ser solicitado o necesario informe la "QSL vía" (QRZ, Buró o LOTW) y 73.

6. Hacer sintonía y respetar al colega que ocupa la frecuencia aunque sea hasta que termine el QSO.

7. No pida "permiso para interrogar"...en el momento que se hace sintonía, diga su señal distintiva y quede QAP.....si lo escuchan le responderán. Evite sobre modular o hacer QRM innecesario y evitable.

8. Comparta un DX: si trabaja una estación de DX adviértale a su corresponsal que hay mas estaciones locales llamándolo. Y quédese atento por si necesitan apoyo.

UD. ya realizo el QSO, ahora sea generoso con los que llegaron después.

Recopilación realizada entre los colegas del Foro VHF-DX-SUR. Diciembre 2008

-

CX1DDO - GF15XD ,SMIRK #4960-SIX CLUB #424